

## APモードは初期設定だけ

1. スマホの位置情報をONにします。(図1)

2. カメラの電源を入れ、(室内カメラがリセットボタンを約4秒押す必と)

APホットスポットが1分程に表示され。APホットスポット名は「IPCAM.....」 (6桁はカメラのUID部分と同じ)

3. スマホのWiFi設定にこのAPネットワークに接続、パスワード「01234567」 を入力します(図2) > アプリを入り > カメラを追加 > LAN内のカメラを検索 > カメラUIDが自動的に表示されます、それをクリック > これでライブ映像が見 えます。(設定は未完成)(図3-6)

図1	図2		図3			
<sup>11:35</sup> iPhone ····	$\leftarrow$ wlan	:	カメラ			
く プライバシー 位置情報サービス						
	WLAN					
位置情報サービス	IPCAM-981839 保存落み、暗号化落み	<u></u>				
位置情報の通知 >	4G-CPE-008567					
*位置情報サービス*では、GPS、Bluetooth、クフラドソースの WLANスポットや携帯電話基地局を使って、ユーザのおおよその位 置情報が判断されます。 <b>位置情報サービスとプライバシーにつ</b> い	暗号化済み	<u>a</u>				
τ	Anwinda 暗号化済み(WPS利田可)	<b>A</b>				
位置情報を共有 >	D43x					
	暗号化済み(WPS利用可)	<b></b>				
12:26	WYEW	<u></u>				
12月9日水曜日	喧亏12月み(WPS利用可)		シリックしてガスラ追加			
	DIRECT-a9-HP M281 LaserJet 暗号化済み(WPS利用可)	<b></b>				
WIAN Bluetooth 位置情報 スクリーン	7727 啐吕化这么(WIDS利用页)	<b></b>				
WE WY DIGOGOUN 注面(FYK 好面	kushi					
	暗号化済み(WPS利用可)	6 7				
懐中電灯 サウンド 自動回転 データ通信	kushi_5G 陈是化这天(MIDC利田司)	6				
* — · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	回与10月の(WP3利用引)					
<u> </u>	暗号化済み(WPS利用可)	6 7				
図4	國4 國5		図6			
▲ ↓ く 戻ろ カメラの追加 完了		更新	く 戻る カメラの追加	<b>宗</b> 了		
	LAN上のディバイス:	~~~~		203		
カメラ名 <u>カメラ</u> ③	NNNN-981839-DBDAA	追加しました	カメラ名 <b>カメラ</b>	8		
ユーザー名 admin 💿	192.168.0.100		ユーザー名 admin	8		
			UID NNNN-981839-DBDAA	_8		
パスワード admin ©			パスワード admin	0		
Q、LAN内のカメラを検索 >			Q LAN内のカメラを検索	>		
<ul> <li>Wi-Fiワンキー設定</li> </ul>			<ul> <li>Wi-Fiワンキー設定</li> </ul>	>		
			0 111/2-1 BXAL			
器 QRコードスキャンでカメラを追加 >			器 QRコードスキャンでカメラを追加	>		



4. Wi-Fiスイッチ: アプリ設定に入り > Wi-Fi > Wi-Fiマネージャー > Wi-Fiアカウントを選択してWi-Fiパスワードを入力 > 適用、約1分待つと、 カメラが再びオンラインになり、このカメラがWi-Fiに接続されました。 いつでもどこでも確認できます。(図7-9)

図7		図8		図9			
✔戻る Wi-Fi		く 戻る Wi-Fi		<b>く</b> 戻る	Wi-Fi		
カメラ NNNN-981839-DBDAA		現在のWi-Fi しない	>	B311-BD69	パフワード		
パスワードを変更	>	Wi-Fiマネージャー					
動体検知アラーム	>				適用		
ヒューマノイドアラーム	>	B311-BD69 singal:86% WPA2_AES	>				
動体検知アラームの動作	>	D43x singal:100% WPA2_TKIP	>				
録画スケジュール	>	C401 singal:100% WPA2_AES	>				
音量	>	SZXNJ. singal:100% WPA2_AES	>				
ビデオ・ストリーム	>	WYEW singal:100% WPA2_TKIP	>				
Wi-Fi	>	kushi singal:100% WPA2_AES	>				
SDカード	>	panlink singal:100% WPA2_AES	>				
時刻とタイムゾーン	>	7727 singal:100% WPA2_AES	>				
メール送信	>	4G-CPE-008567	>				
FTPアップロード	>	Anwinda	>				
システム 	>	singal:100% WPA2_AES					